Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 15:02

Link do produktu: https://www.markland.pl/akumulator-21700-li-ion-samsung-4900mah-1szt-3-6v-inr21700-50e-p-27505.html



Akumulator 21700 li-ion SAMSUNG 4900mAh 1szt 3,6V INR21700-50E

Cena	**36,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**85-584#**
Kod EAN	**5906480611840**
Technologia wykonania	**akumulator litowo-jonowy**
Pojemność	**5000 mAh**
Napięcie	**3.7 V**
Kod producenta	**INR21700-50G**
Symbol baterii	**21700**
Marka	**Samsung**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Seria	**SDI**
EAN (GTIN)	**5906480611840**
Liczba baterii	**1 szt.**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.07 kg**

Opis produktu



Ogniwo Samsung INR21700-50E, sprawdzi się doskonale jako źródło zasilania dla wielu różnych urządzeń. Dzięki wysokiej jakości i niezawodności marki Samsung, to ogniwo gwarantuje długotrwałe zasilanie, niezależnie od zastosowania. Ogniwo Samsung INR21700-50E to uniwersalne rozwiązanie, które z pewnością spełni Twoje oczekiwania pod względem wydajności i niezawodności. (85-584#)

Specyfikacja:

- Rodzaj. Pojemność: 5000mAh
- Min. Pojemność: 4950mAh
- Napięcie nominalne: 3,6V -3,7V.
- Końcowe napięcie ładowania: 4,2V.
- Końcowe napięcie rozładowania: 2,5V.
- Max. Stała mocy wyjściowej: 9,8A
- Max. Impuls dostarczania mocy: 14,7A
- Prąd ładowania: 2,45A
- Max. Prąd ładowania: 4.9A
- Obwód ochronny: Nie
- Biegun dodatni: płaski
- Średnica: 21,25 mm ± 0,1 mm
- Wysokość: 70,8 mm ± 0,15 mm
- Waga: 69 g ± 1 g
- Proces ładowania: CC-CV
- Normalny prąd ładowania: 0, xx - 2,5A.
- Max. Prąd ładowania: do 4,9A
- Prąd ładowania przyjazny dla akumulatora: 0, xx - 2A
- Temperatura podczas ładowania: 0°C - 45°C

- Zakres temperatury pracy: -20°C - 60°C
- cena za 1szt.

UWAGA!

Nie zalecamy stosowania ogniwa w e-papierosach - tego typu urządzenia potrzebują ogniw wysokoprądowych!

Przy wkładaniu ogniwa Samsung INR21700-50E do urządzenia zawsze upewnij się, że zachowujesz odpowiednią polaryzację ogniwa!

Ładowanie ogniwa Samsung INR21700-50E powinno odbywać się za pomocą dedykowanych ładowarek przeznaczonych do ogniw litowo-jonowych.

Niewłaściwe ładowanie, w tym przeładowanie, może być niebezpieczne i prowadzić do uszkodzenia ogniwa oraz zagrożenia bezpieczeństwa. Dlatego zawsze stosuj odpowiednie ładowarki!

Produkt wyłącznie dla profesjonalistów, nie przeznaczony dla konsumentów. Ogniwa nie posiadają zabezpieczeń. Nieprawidłowe użycie może spowodować ich wyciek, emisję ciepła, pożar, a nawet eksplozję.