Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 14:56

Link do produktu: https://www.markland.pl/akumulator-2850mah-3-7v-samsung-18650-inr18650-29e-bat0670-p-27426.html



Akumulator 2850mAh 3,7V Samsung 18650 INR18650-29E (BAT0670)

Cena	**30,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BAT0670**
Kod EAN	**5906480605870**
EAN (GTIN)	**5906480605870**
Kod producenta	**BAT0670**
Producent	**Samsung**

Opis produktu

Akumulator 2850mAh 3,7V Samsung 18650 INR18650-29E

Oryginalny akumulator 18650 Li-ion Samsung INR18650-29E

Cechy produktu :

Model / kod producenta:

ICR18650-29E

Napięcie nominalne [V]:

3,65

Pojemność akumulatora [mAh]:

2850

Pojemność minimalna [mAh]:

2750

Prąd ładowania [A]:

1,375

Maksymalny, zalecany prąd ładowania [A]:

2,750

Maksymalny prąd rozładowania (ciągły) [A]:

2,75

Maksymalny prąd rozładowania (impulsowy) [A]:

8,25

Maksymalne napięcie ładowania [V]:

4,20

Minimalne napięcie odcięcia [V]:

2,50

Próg zadziałania zabezpieczenia prądowego [A]:

b.d.

Średnica [mm]:

18,4

Wysokość [mm]:

65

Masa [g / szt.]:

48,0

Uwaga!

Ogniwa Li-Ion / Li-Polymer mogą być bardzo niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użycia.

Każde ogniwo lub pakiet ogniw przed użyciem musi mieć zamontowany układ PCM.

Niewłaściwe użycie lub zwarcie może spowodować ogień lub eksplozję.

Używać ogniw zgodnie z parametrami zawartymi w karcie katalogowej producenta ogniwa.

Nie wkładać ogniw do sprzętu lub ładowarek w odwrotnej polaryzacji.

Nie zwierać ogniw, np. poprzez włożenie do kieszeni razem z kluczami.

Zawsze używać ochronnych etui na ogniwa.

Nie rozbierać i nie deformować ogniw.

Nie używać jeśli ogniwo ma uszkodzona izolację.

Nie przeładowywać anie nie poddawać nadmiernemu rozładowaniu.

Nie poddawać działaniu wody i wysokich temperatur.

Nie lutować.

Unikać wibracji i nadmiernego nacisku.

Nie wystawiać ogniw na działanie ognia.

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Nie używać modyfikowanych lub uszkodzonych ładowarek.

Nie zostawiać ogniw w ładowarce na dłużej niż 12 godzin.

Przechowywać w chłodnym, suchych i przewietrzonym pomieszczeniu.

Zużyte ogniwa poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi regulacjami.

