

Link do produktu: <https://www.markland.pl/modul-swiatel-dziennych-30-lub-40-mocy-dlugich-p-25893.html>



Moduł świateł dziennych - 30% lub 40% mocy długich

Cena	66,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AL002
Numer katalogowy części	WSD20
Producent części	Altim-Plus
Typ samochodu	Samochody osobowe, Samochody dostawcze

Opis produktu

(AL002) Moduł automatycznego włącznika świateł drogowych z obniżoną mocą świecenia żarówek do 30% lub 40% mocy nominalnej. Przeznaczony jest do wszystkich samochodów z instalacją +12V, umożliwia bezobsługowe uruchamianie świateł drogowych, po uruchomieniu silnika, w momencie kiedy napięcie w instalacji osiągnie wartość 13,2V

Moduł sterownika świateł dziennych WSD-20

Służy do ograniczenia jasności świecenia świateł drogowych


Jest to wersja sterowania żarówek +12V (plusem)

Wersja sterowania żarówek -12V (masą) na innej aukcji

Moduł automatycznego włącznika świateł WSD-20 został wykonany na mikroprocesorze MICROCHIP, co daje pewność powtarzalności i stabilności działania urządzenia, oraz jego parametrów. Elementami wykonawczymi są tranzystory dużej mocy MOSFET. Urządzenie pracuje stabilnie i się nie grzeje.

Moduł służy do sterowania świecenia żarówek z mocą 30% lub 40% ich nominalnej mocy, co w efekcie ogranicza jasność ich świecenia.





Urządzenie WSD-20 realizuje następujące funkcje:

- Automatyczne włączenie świateł po uruchomieniu pojazdu, jak napięcie w instalacji osiągnie wartość 13,2V
- Po wyłączeniu samochodu samoczynne wyłączenie świateł
- Włacznik WSD-20 nie ogranicza korzystania z żadnych funkcji pojazdu
- Moduł posiada funkcję łagodnego startu. Żarówki zapalając się stopniowo dochodzą do swojej jasności (efekt rozjaśniania)
- Moduł posiada funkcję łagodnego wyłączenia. Żarówki wyłączają się stopniowo wyciemniając (efekt ściemniania)
- Regulacja świecenia żarówek 30% lub 40% ich jasności
- Moduł rozłącza się automatycznie, jak włączymy światła pozycyjne lub mijania w samochodzie.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania : 12V

Obciążalność wyjść: 1 x 60W na każde wyjście (należy bezwzględnie do pierwszego wyjścia podłączyć żarówkę lewego reflektora, a do drugiego wyjścia żarówkę prawego reflektora. Nie wolno do jednego wyjścia podłączać dwóch stron reflektorów.

Napięcie załączenia: 13,2V

Włacznik świateł WSD-20 przeznaczony jest do montażu we wszystkich typach pojazdów samochodowych w których biegun ujemny akumulatora podłączony jest z masą pojazdu.

Automat włącza światła po uruchomieniu silnika, gdy napięcie w instalacji wzrośnie do 13.2 V i pozostają zapalone do momentu wyłączenia stacyjki lub włączenia świateł pozycyjnych lub mijania.

Pozwala to na rozruch silnika bez dodatkowego obciążenia instalacji elektrycznej światłami, i jednocześnie

zapewnia, że światła nie zgasną mimo spadku napięcia poniżej progu załączenia.

Schemat montażowy włącznik świateł dziennych WSD-20 wersja sterowania światłami +12V (plusami)

